



Durch Anschluss eines digitalen Telefonwählgerätes **TWG 4** an die Einhell Funk-Alarmanlage PA-1000 können Alarmmeldungen per Telefon weitergeleitet werden.

Alarmmeldungen können an Privatpersonen (z. B. Verwandte, Bekannte, Nachbarn) oder an Wach- und Schließgesellschaften weitergeleitet werden.

Es können max. vier verschiedene Telefonnummern mit bis zu 16 Stellen in den Mikrochip fest einprogrammiert werden. Außer der Alarmmeldung von der Funkalarmanlage können noch sieben weitere Störmeldungen (z. B. von Heizungsanlagen, Computern, Kühlanlagen) übertragen werden.

Lieferumfang:

1 Stück Telefonwählgerät TWG 4 (ohne Mikrochip, E-Prom wird nach Anforderung der gewünschten, anzusteuern den Telefonnummern kostenlos zugeschickt)

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 12-V-DC (aus Funkalarmzentrale PA-FZ 1000)
- Stromaufnahme: in Ruhe ca. 10 mA
in Betrieb ca. 170 mA
- Anzahl der Linien: 8 (verwendbar als Öffner oder Schließer)
- Anzahl der anwählbaren Telefonnummern: 4
- Rufton: ca. 1400 Hz – Digitalton

Gewicht:	2,9 kg
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	Hammerschlag beige
Gehäusemaße:	340 x 265 x 112 mm (H x B x T)
Verpackungsmaße:	350 x 285 x 125 mm (L x B x H)
Verpackungseinheit:	1 Stück